## Настройка каналов.

Нажмите **Меню** на пульте от приставки. Далее выберите раздел **Установка** и нажмите **Ок**.



Затем в открывшемся окне выберете пункт Автоматическое сканирование каналов.



## Здесь необходимо выбрать пункт Цифровое кабельное ТВ.

Цифровое эфирное ТВ		
Цифровое кабельное <b>ТВ</b>		
Аналоговый		
Эфиирное аналоговое ТВ		
Кабельное аналоговое ТВ		

После чего устанавливаем частоты согласно частотному плану и нажимаем Ок.



Далее начнется поиск каналов. После окончания поиска появится окно где необходимо сохранить найденные каналы. Выберете пункт **ДА** и нажмите на

канирование цифровых каналов:	450 DO KHz.	
R-Telecom: Детский	1000 Cont.	
R-Telecom: Царьград		
R-Telecom: Бокс ТВ (зашифрованн		
-Telecom: MusicBox TV (зашифро	Вы хотите сортировать список услуг в соответствии с LCN (номером логического канала)?	
R-Telecom: Gamanoid TV (зашифро		
R-Telecom: Мир HD		
R-Telecom: Морской HD (зашифро		
R-Telecom: Ginger HD (зашифрова		
R-Telecom: МАТЧ! ИГРА HD (заши	Да	Нет
R-Telecom: THT HD (зашифоованнь	(Ň)	

Поиск завершен.